Management IT & Software
SC MIT SOFT SRL
Tecuci
Gh.Petrascu nr.46 parter
0236-81,08,89
RO72 CARP 0181 0035 8480 Ro02
Carpatica Tecuci
www.mitsoft.ro www.imprimantefiscale.ro www.roledecasa.ro
E BINE SA STII!
Romi Dumitriu
0721.41.41.49
romidumitriu@mitsoft.ro
office@mitsoft.ro
Software - sisteme integrate -
pentru restaurant, club, catering, fast food, bar, terasa, baza sportiva, cabinet medical si magazine.

TREMOL - ADPOS M - ACTIVA - M20 Romi Dumitriu 0721.41.41.49

Casa de marcat se deschide apasand tasta [ON/OFF MODE]

Pe ecran apare mesajul [Ora data]

Se apasa tasta [Mode] si parola [0] si se apasa tasta [TL]

Pe ecran apare mesajul [0.00]

Vanzare de produse:

Se tasteaza **cantitatea (ex.2)** si se apasa tasta [QTY]
ex.2

Se tasteaza **pretul unitar (ex.2.00)** si se apasa tasta [VD]
(2.00)

Se tasteaza **codul produsului** (ex.31) si se apasa tasta [PLU] (31)

Daca mai sunt produse de marcat se reia procedura

Daca nu mai sunt se apasa tasta [ST] , se verifica daca valoarea este corecta,

se incaseaza de la client si se inchide bonul apasand tasta [TL] .

Daca ati gresit, inainte de inchiderea bonului se poate anula apasand tasta [VD]

RAPORT Z

Se apasa tasta [MODE], pana la RAPORT Z si se tasteaza parola [11111]

si tasta [TL] si dupa tasta [ST] din data / ora..

RAPORT X

Se apasa tasta [MODE] , pana la RAPORT X si se tasteaza parola [22222]

si tasta [TL]

RAPORT Lunar

Se apasa tasta [MODE] , pana la RAPORT X si se tasteaza parola [22222]

[1] [2]

data de inceput (ex.010813) [TL]

data de sfarsit (ex.310813) [TL]

Raportare ANAF pe SD CARD [VD] Export XML [TL] se apasa [↓]

pe SD CARD extern , se apasa [TL]

nr.raport fiscal de inceput (ex.0081) [TL]

nr.raport fiscal de sfarsit (ex.0110) [TL] inchideti casa

CONFIGURAREA CONEXIUNII WIFI

- Se intra in program cu 33333
- Se apasa tasta 9 si 2.

ASTEPTATI…

→ apoi se tipareste o lista cu retelele Wi-Fi disponibile

- Se selecteaza reteaua dorita si se apasa TOTAL
- Se va tipari numele retelei si adresa IP
- Apasati tasta MODE de 3 ori.
- Pe ecran o sa apara data si ora AMEF.